

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

Scroll down to see the scanned document.



CB-85



CB-21



TO-116
(CB-2)



CB-108

T.V. Radio
Radio T.V.

Applications <i>Applications</i>	Type <i>Type</i>	Suffix <i>Suffixe</i>	Case <i>Boîtier</i>	Principal characteristics <i>Caractéristiques principales</i>	$T_{amb} = 25^{\circ}C$	CIL 76 Page Page
		1		$31 V < V_Z < 32,2 V$ / $I_Z = 5 mA$ $r_Z < 25 \Omega$ / $I_Z = 5 mA$		931
Voltage regulator for varicaps - tuners <i>Régulateur de tension fixe pour tuners à varicaps</i>	TAA 550	2	CB-85	$31,8 V < V_Z < 34,2 V$ / $I_Z = 5 mA$ $r_Z < 25 \Omega$ / $I_Z = 5 mA$		931
		3		$33,8 V < V_Z < 35 V$ / $I_Z = 5 mA$ $r_Z < 25 \Omega$ / $I_Z = 5 mA$		931
IF amplifier-limiter ; FM demodulator <i>Amplificateur-limiteur FI ; démodulateur FM</i>	TAA 661	B	CB-21	Minimal input voltage for limitation (5,5 MHz) ; $50 \mu V$ <i>Tension d'entrée au seuil de limitation (5,5 MHz) ;</i> $50 \mu V$ AF output voltage ($\Delta f \pm 50 kHz$) 1,4 Vrms <i>Tension BF de sortie 1,4 Vrms</i> AM rejection 50 dB <i>Réjection de la modulation d'amplitude 50 dB</i> ($V_I = 10 mV$; $\Delta f \pm 50 kHz$; $m = 0,3$)		935
		BC				
Line oscillator combination for T.V. sets <i>Oscillateur lignes pour téléviseurs</i>	TAA 790	A	TO-116	$V_{CCmax} = 10 V$ $V_O = 2V$		945
		B	CB-108	Output pulses width $14 \mu s$ <i>Largeur des impulsions de sortie 14 μs</i>		
IF amplifier - limiter ; demodulator <i>Amplificateur - limiteur FI ; démodulateur FM</i>	TAA 930	A	TO-116	Minimal input voltage for limitation $50 \mu V$ <i>Tension d'entrée au seuil de limitation 50 μV</i> (5,5 MHz) AF output voltage ($\Delta f \pm 50 kHz$) 1,4 Vrms <i>Tension BF de sortie 1,4 Vrms</i>		951
		AC				
		B	CB-21	AM rejection 55 dB <i>Réjection de la modulation d'amplitude 55 dB</i> ($V_I = 10 mV$, $\Delta f \pm 50 kHz$; $m = 0,3$)		
		BC				